

MT9600-UF1 使用说明书

一、外观与功能介绍



| 序号 | 名称 | 功能与说明 |
|----|----------|---|
| 1 | 标准 USB 口 | 连接 PC 与数据卡 |
| 2 | SIM 卡槽 | 使用标准 SIM 卡 |
| 3 | TF 卡槽 | 支持 32GB 的 T-flash 卡 |
| 4 | 信号指示灯 | 红灯搜网或者无信号，绿灯有信号而且非常好； 信号灯闪烁正在注册网络，信号灯常亮已经注册到网络 |

二、使用说明

2.1 SIM 卡的安装

使用标准的 **SIM** 大卡，卡芯朝下，缺口向外插入 **SIM** 卡卡槽中，（插拔 **SIM** 卡时请在设备断电状态下操作，否则可能损坏您的 **SIM** 卡或者造成设备的故障，影响正常使用该设备）

2.2 WiFi 的连接

用手机或笔记本电脑搜索 **WiFi: 4G-UFi-XXXX**，输入密码：**1234567890** 点确定连接设备的 **WiFi**

2.3 网关登陆

在浏览器地址栏输入 **192.168.100.1** 点确定进入网关登陆页面



如上图，在界面右上角可以选择语言（支持中文/英文）

默认用户名、密码：**admin** 点登陆进入管理界面。

2.4 网关管理

可以查看设备信息、修改个性设置（流量查看与管理，**APN** 管理，**WiFi** 名称、密码的修改，短息管理等）

2.5 网络——**APN** 配置



一些特殊的 **SIM** 卡需要添加 **APN** 信息之后才可以正常使用

2.6 网络——流量统计



运营商的流量计算方式可能与您设备的计算方式不同。

在这里可以查看流量使用记录，（运营商的流量计算方式可能与设备的流量计算方式不同，以运营商的流量使用为准）

2.7 流量——流量管理



流量管理默认为关闭，可以根据个人情况开启使用流量控制。

2.8 WLAN——WLAN 管理



| | |
|----------|--|
| SSID | <input type="text" value="4G UFI-XXXX"/> |
| 安全模式 | <input type="text" value="WPA2PSK"/> |
| Wlan密码 | <input type="text" value="1234567890"/> |
| 最大连接客户端数 | <input type="text" value="8"/> |

修改设备的 **WiFi** 名称(**SSID**)、密码,同时连接设备的人数。开启 **WPS** 功能,可以免输 **WiFi** 密码连接设备 **WiFi**。

2.9 系统管理

修改登录网关的用户名、密码，查看设备信息（IMEI、软件版本、WLAN MAC 地址），设备操作（恢复出厂设置、重启设备、关机），时间管理，通讯录（可以添加、删除联系人）



[支持WindowsXP的USB RNDIS驱动: Windows Vista, 7, 8.1, 10不需要安装驱动.](#)



2.10 短信管理



可以接收、发送短信息

2.11 本设备除了可以给带有 **WiFi** 功能的手机、笔记本电脑、平板等提供 **WiFi** 上网外，还可以给没有无线网络的一台台式电脑提供上网。

直接把设备插入电脑 **USB** 接口上，系统会自动安装设备的网卡驱动，成功安装驱动后即可自动连接上网，此时 **WiFi** 亦可同时使用。

三、简单故障排除与注意事项

3.1 客户端不能正常的接入因特网操作步骤：

- 1) 确保 **SIM** 卡没有停机。
- 2) 检查并确保计算机与 **UFI** 连接正常。

3) 检查信号强度，确保设备所在区域被通信网络覆盖。

4) 检查网络类型，确保网络类型与当地服务供应商的要求一致。网络类型默认为自动模式，若无特殊要求，不需要更改。

3.2 修改 WiFi 密码后不能连接 WiFi

WiFi 名称修改请勿使用中文汉字或特殊符号，否则可能导致部分设备显示乱码，或者找不到 WiFi 无法正常连接使用。

更改密码后电脑会记录原来的密码，导致连接错误，以 win7 为例，单击电脑右下角 WiFi 图标，出现 WiFi 序列，

在菜单底部的打开网络和共享中心，点击进入，找到管理无线网络选项进入，找到更改了密码的 WiFi 账号，

选择删除，然后重新连接 WiFi 输入新设定的密码连接；手机上直接选择遗忘，或者苹果手机多输入一次密码会提示错误，然后重新输入新设定的密码连接即可。



3.3 恢复出厂设置

当设备使用出现异常时可以把设备恢复到出厂设置

恢复方法参照 **5-5** 系统管理——设备操作——恢复默认设置恢复。

四、安全事项

使用设备前请仔细阅读这些注意事项以确保正确地使用设备。

4.1 通用注意事项

- 在接近存储燃油、化学物品或爆炸物品等场所时，请遵守法律、法规及相关标志。
- 请将设备放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
- 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用设备。设备无线电波干扰可能引起这些电子设备的误操作和其它问题。尤其在以下设备附近需特别注意：助听器、起搏器和其它医疗电子设备、火灾探测器、自动门以及其它自动控制装置等。对设备的影响请咨询该设备制造商或当地销售商。
- 请勿将设备置于高温、高湿度或有大量粉尘的地方，否则可能会引起设备故障。
- 在飞机起飞前请关闭设备。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止使用本设备。在飞机起飞时使用，应按照规定征得机组人员许可。
- 在设备工作时，请勿触碰设备的内置天线区域，否则将影响设备性能。
- 避免在金属结构附近或发出电磁波的装置附近使用本设备，那样可能会影响信号的接收。

- 不要拆卸或改装设备，否则会造成设备的损坏
- 避免设备受潮及水或其它液体进入设备，造成设备短路、漏电和其它故障。